

Subwoofer 2.1 St Emperor 2500

نظام سماعات 2.1 بصب ووفر – قدرة 25 وات
Bluetooth | Optical | FM | USB | ريموت كنترول

1- نظرة عامة على المنتج

نظام ST-Standard Emperor 2500 هو نظام صوت 2.1 متعدد الوسائط مزود بصب ووفر قوي، مصمم لتقديم جهير عميق وصوت ستيريو واضح وأداء رقمي مستقر. يدعم النظام مدخل صوت رقمي Optical ، وتقنية Bluetooth اللاسلكية، وراديو FM ، وتشغيل USB و SD Card ، بالإضافة إلى ريموت كنترول للتحكم الكامل. بقدرة إجمالية 25 وات (15 وات صب ووفر + 2x5 وات سماعات جانبية)، يوفر توزيعاً صوتياً متوازناً مناسباً للاستخدام الموسيقي، قاعات الاجتماعات، المؤسسات التعليمية، وأنظمة الترفيه.

2- تكوين النظام

الموصفة	المكون
2.1 قناة	نظام الصوت
25 وات	القدرة الكلية
15 وات	قدرة الصب ووفر
5 وات 2x	قدرة السماعات الجانبية
نعم	مضخم صوت مدمج
Optical	مدخل صوت رقمي
Bluetooth حتى 20 متر	الاتصال اللاسلكي
FM مع هوائي عالي الإشارة	راديو
SD و USB	تشغيل وسائط
AUX 3.5mm	مدخل صوت تناظري
بطول 1.5 متر	كابلات RCA
حتى 16 متر	مدى الريموت
تحكم رئيسي بالصوت + باس Equalizer +	أنظمة التحكم
تصميم عصري بإضاءة أمامية	التصميم

3- المواصفات الفنية

(أ) وحدة الصب ووفر

الموصفة	البند
4 بوصة	قطر وحدة الصوت
6 أوم	المقاومة
40Hz – 150Hz	نطاق التردد
72dB	الحساسية
15 وات	القدرة

ب) السماعات الجانبية - عدد 2

المواصفة	البند
3بوصة	قطر وحدة الصوت
4أوم	المقاومة
150Hz – 20kHz	نطاق التردد
72dB	الحساسية
5وات 2x	القدرة

ج) قسم المضخم

المواصفة	البند
≥ 40dB	فصل القنوات
≥ 72dB	نسبة الإشارة إلى الضوضاء
AC 230V ~ 50Hz	الجهد التشغيلي

4- المواصفات الفيزيائية

التفاصيل	البند
3.8كجم	الوزن
190 × 330 × 390مم	الأبعاد
هيكل متين عالي التحمل	الهيكل

5- محتويات العبوة

- وحدة صب ووفر ST Emperor 2500
- عدد 2 سماعة جانبية
- ريموت كنترول
- كابل صوت 1.5 متر (RCA 2x1)
- كابل ألياف ضوئية 1.5 متر
- هوائي FM
- دليل المستخدم

6- مجالات الاستخدام

- الجهات الحكومية
- قاعات الاجتماعات
- المؤسسات التعليمية
- مراكز التدريب
- الإدارات والشركات
- أنظمة الترفيه المنزلي

7- الضمان وخدمة ما بعد البيع

نوع التغطية	المدة
ضمان استبدال	سنتين
دعم وصيانة	5 سنوات

يتم توريد المنتج جديدًا، مغلفًا تغليفًا مصنعياً، ومختبرًا قبل التسليم.

